

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO DEI PROGRAMMI IMPIANTO EVOLUTION

- LA PRIMA OPERAZIONE DA FARE E' PREMERE IL TASTO "YES" o "#" SULLA TASTIERA, IN QUESTA MODO VISUALIZZERETE SUL DISPLAY SE CI SONO DELLE EVENTUALI ZONE APERTE. SE SUL DISPLAY COMPARE LA SCRITTA "ZONE APERTE NESSUNA" SIGNIFICA CHE SI PUO' ACCENDERE L'IMPIANTO SENZA PROBLEMI.
- PER **INSERIRE** L'ALLARME BASTA DIGITARE IL PROPRIO CODICE SULLA TASTIERA + TASTO "YES", ATTENDERE CHE ESCA IL PROPRIO NOME SUL DISPLAY IN MODO D' AVER LA CONFERMA CHE IL CODICE E' STATO DIGITATO CORRETTAMENTE E PREMERE IL TASTO "P1" - "P2" ecc RELATIVI AI PROGRAMMI CHE SI VOGLIONO INSERIRE. VEDRETE CHE IL LED GIALLO RELATIVO AI PROGRAMMI SELEZIONATI INIZIERA' A LAMPEGGIARE PER IL TEMPO CHE AVETE D' USCITA, UNA VOLTA CHE IL LED DIVENTERA' A LUCE FISSA SIGNIFICA CHE L'ALLARME E' INSERITO.
- PER **DISINSERIRE** L'ALLARME LA PROCEDURA E' LA STESSA CHE PER INSERIRE, OSSIA, DIGITARE IL PROPRIO CODICE SULLA TASTIERA + TASTO "YES", ATTENDERE CHE ESCA IL PROPRIO NOME SUL DISPLAY IN MODO D' AVER LA CONFERMA CHE IL CODICE E' STATO DIGITATO CORRETTAMENTE E PREMERE IL TASTO "P1" - "P2" ecc RELATIVI AI PROGRAMMI CHE SI VOGLIO DISINSERIRE. VEDRETE CHE IL LED GIALLO RELATIVO AI PROGRAMMI SI SPEGNERA'.
- PER **INSERIRE LASCIANDO UNA FINESTRA/PORTA APERTA** BASTA DIGITARE IL PROPRIO CODICE SULLA TASTIERA + TASTO "YES", ATTENDERE CHE ESCA IL PROPRIO NOME SUL DISPLAY IN MODO D' AVER LA CONFERMA CHE IL CODICE E' STATO DIGITATO CORRETTAMENTE, PREMERE IL TASTO "P1" - "P2" ecc RELATIVI AI PROGRAMMI CHE SI VOGLIONO INSERIRE, APPENA CHE NEL DISPLAY VIENE SEGNALATO LA FINESTRA/PORTA APERTA PREMERE NUOVAMENTE "YES" O "#".

NUMERO PROG.	NOME PROGRAMMA	INGRESSO	USCITA
P1			
P2			
P3			
P4			
P5			
P6			

PROCEDURA PER ESCLUDERE UNA ZONA IMPIANTO EVOLUTION

- Spegnere tutti i programmi
- Digitare il codice personale MASTER + TASTO "YES"
- Appare il nome dell' utente MASTER
- Digitare il tasto **↑** più volte finché non appare "menù" e digitale "YES"
- Digitare il tasto **↑** più volte finché non appare "menù isolamento"
- Confermare con **YES**
- Con i tasti **↑ ↓** scorrere la lista zone finché trovo la zona da escludere
- Digitare **YES** per escludere la zona. Appare **#** sul display tra le parentesi []
- Per reincludere la zona digito **NO** . Scompare **#** tra le parentesi []
- Per uscire digito più volte **EXIT** finché torna la data e l' ora sul display.